

THEO

Apparecchio di illuminazione da incasso




Alimentazione: 230V 50 HZ

Attacco Lampada: E27 Max 2X26W Fluorescente Compatta

Classe di protezione: CL I necessita di messa a terra

Grado di protezione: IP 20

Marcatura Europea: CE



Sostituire gli schermi di protezione se danneggiati



Non smaltire il prodotto tra i rifiuti domestici generici

Istruzioni per il montaggio

Fare eseguire il collegamento solo da personale qualificato!

Assicurarsi di avere tolto tensione all'impianto

Collocare l'apparecchio tramite un apposito foro del diametro di 200 mm. ca.

Assicurarsi di avere sufficiente spazio libero all'interno dell'incasso, almeno di 100 mm. per ciascun lato di ingombro.

Rispettare la distanza minima di 1 mt. tra l'apparecchio e l'oggetto da illuminare.

Collegare l'alimentazione tramite un cavo con caratteristiche non inferiori al tipo H07RNFE con sezione pari a 1,5 mm², con guaina esterna di protezione. Posizionare le lampade al centro della parabola tramite le apposite viti di regolazione.

Per la sostituzione delle lampade fluorescenti assicurarsi di avere scollegato completamente l'apparecchio dalla rete elettrica!! Lasciare raffreddare il tubo fluorescente, estrarre il corpo lampada dall'interno rimuovendo il vetro di protezione.

Sostituire la lampada e ricollocare il vetro protezione.

Istruzioni d' uso

Attenzione :la resa e la sicurezza del prodotto sono garantiti solo ed esclusivamente dall'uso appropriato delle seguenti istruzioni, pertanto è fondamentale non smarrirle.